

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE Y PARÁMETROS DE SEGURIDAD

1. Botones



- Pulsar el botón en modo sostenido para entrar en el menú y confirmar la selección
- Pulsar en modo breve el botón para pasar a la sección siguiente
- Pasar todos los menús para volver a la página inicial

2. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

1. Preparación de la memoria USB

1. Antes de modificar el estándar de país es necesario actualizar el firmware del inversor a la revisión presente en nuestro sitio: <http://www.zcsazzurro.com>.
2. Seleccionamos el inversor de que se trate; y en la sección correspondiente a la documentación se encontrará para su descarga el último firmware, en forma de archivo comprimido que contiene una carpeta.
3. Descomprimir el archivo y extraer toda la carpeta.
4. Copiar la carpeta, sin modificar el nombre, en una memoria USB (8 GB) previamente formateada con sistema de archivos FAT32.

2. Actualización

1. Introducir la memoria USB en el puerto correspondiente en la parte inferior del inversor (con inversor apagado).
2. Alimentar el inversor desde una fuente fotovoltaica.
3. En el menú, seleccionar actualización de software.
4. Introducir la contraseña -> 0715 y la actualización se ejecutará automáticamente.
5. Una vez terminada la actualización, apagar el inversor (apagando completamente la alimentación) y encenderlo de nuevo para terminar la operación.
6. Controlar en info de sistema -> Info sobre el inversor -> Versión Software "Pulsar enter para ver" -> 0715 y comprobar la versión actualizada.

3. MODIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE RED

1. Carga del estándar de red en el inversor

1. Alimentar el inversor solo mediante fuente fotovoltaica (la operación no se completará correctamente si el inversor no está conectado a la red CA).
2. En el menú seleccionar configuración -> Establecer país -> 0001.
3. Introducir la contraseña -> 0001, seleccionar en pantalla el país y esperar el mensaje de confirmación.
4. Apagar el inversor (cortar completamente la alimentación) y encenderlo de nuevo para terminar la operación.