ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE Y PARÁMETROS DE SEGURIDAD

1. Botones



- Pulse prolongadamente el botón para acceder al menú y confirmar la selección.
- Pulse brevemente el botón para pasar a la siguiente sección
- Desplácese por todos los menús para volver a la página inicial

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - División de Innovación Ecológica
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italia
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capital social 100 000,00 € I.V.
Reg. Impr. AR n.º 03225010481 - REA AR - 94189
Empresa certificada
ISO 9001 - Certificado n.º 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificado n.º 1425 - CNSQ - IT-134812

2. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

1. *Preparación de la memoria USB*

    1. Antes de modificar el estándar del país, es necesario actualizar el firmware del inversor a la revisión disponible en nuestro sitio web: www.zcsazzurro.com.
    2. Seleccione el inversor que le interese y, en la sección relativa a la documentación, podrá descargar el último firmware, que corresponde a un archivo comprimido que contiene una carpeta.
    3. Descomprima el archivo comprimido y extraiga toda la carpeta.
    4. Copie la carpeta, sin cambiarle el nombre, en una memoria USB (8 GB) previamente formateada en formato FAT32.

2. *Actualización*

    1. Inserte la memoria USB en el puerto correspondiente situado en la parte inferior del inversor (con el inversor apagado).
    2. Alimente el inversor desde la fuente fotovoltaica.
    3. En el menú, seleccione actualización de software.
    4. Introduzca la contraseña -> 0715 y la actualización se iniciará automáticamente.
    5. Una vez completada la actualización, apague el inversor (desconectándolo completamente) y reinícielo para finalizar la operación.
    6. Compruebe en «Info sistema» -> «Info sobre el inversor» -> «Versión de software» «Pulse Intro para ver» -> 0715 y verifique la versión actualizada.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - División de Innovación Ecológica
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italia
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capital social 100 000,00 € I.V.
Reg. Impr. AR n.º 03225010481 - REA AR - 94189
Empresa certificada
ISO 9001 - Certificado n.º 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificado n.º 1425 - CNSQ - IT-134812

3. MODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE RED

1. *Preparación de la memoria USB*

    1. Descargue el estándar de red requerido de nuestro sitio web www.zcsazzurro.com .
    2. Seleccione el inversor que le interese y, en la sección relativa a la documentación, podrá descargar el estándar de seguridad, que corresponde a un archivo comprimido que contiene una carpeta denominada «safety».
    3. Entre estos, seleccione el archivo txt correspondiente al estándar de red requerido.
    4. Copie el archivo seleccionado en una carpeta vacía llamada safety (escrito en minúsculas).
    5. Copie la carpeta en una memoria USB normal (8 GB) previamente formateada en formato FAT32.

2. *Carga de la norma de red en el inversor*

    1. Inserte la memoria USB en el puerto correspondiente situado en la parte inferior del inversor (con el inversor apagado).
    2. Alimente el inversor solo desde una fuente fotovoltaica (la operación no se completará correctamente si el inversor está conectado a la red CA).
    3. En el menú, seleccione Configuración -> Configurar país -> 0001.
    4. Introduzca la contraseña -> 0715 y seleccione en la pantalla el país cargado en la memoria USB y espere el mensaje de confirmación.
    5. Los parámetros se cargarán automáticamente en la memoria del inversor.
    6. Apague el inversor (desconectándolo completamente) y reinícielo para finalizar la operación.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - División de Innovación Ecológica
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italia
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capital social 100 000,00 € I.V.
Reg. Impr. AR n.º 03225010481 - REA AR - 94189
Empresa certificada
ISO 9001 - Certificado n.º 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificado n.º 1425 - CNSQ - IT-134812

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - División de Innovación Ecológica
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italia
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capital social 100 000,00 € I.V.
Reg. Impr. AR n.º 03225010481 - REA AR - 94189
Empresa certificada
ISO 9001 - Certificado n.º 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificado n.º 1425 - CNSQ - IT-134812

Identificación: GID-GE-MD-00
Rev. 01 del 14.01.22 - Aplicación: GID