MISE À JOUR DU FIRMWARE ET DES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ
(Only for Inverter 3PH 25/50KTL-V3)

1. Boutons



- Appui bref sur la flèche vers le haut (« ^ ») = déplacement vers le haut
- Appui long sur la flèche vers le haut ("^") = quitter le menu ou l'interface ouverte
- Appui bref sur la flèche vers le bas ("v") = mouvement vers le bas
- Appui long sur la flèche vers le bas ("v") = accès au menu ou à l'interface sélectionnée

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189
Azienda Certificata
ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificato n.1425 - CNSQ - IT-134812

2. MISE À JOUR DU FIRMWARE

1. *Préparation de la clé USB "Firmware 25 50 KTL V3 …….. (Only ARM)".*

    1. Avant de changer la norme du pays, le micrologiciel de l'onduleur doit être mis à jour avec la révision disponible sur notre site Web: www.zcsazzurro.com .

    2. Dans ce cas, seulement pour les onduleurs 3PH 25KTL-V3/3PH 50KTL-V3, nous sélectionnons l'onduleur d'intérêt et dans la section de documentation, vous pouvez télécharger le dernier firmware, en commençant par le dossier nommé "Firmware 25 50 KTL …….. (Only ARM").

    3. Décompressez le fichier compressé et extrayez le dossier entier.

    4. Copiez le dossier, sans changer son nom, sur une clé USB (8 GB) préalablement formatée au format FAT32.

2. *Mise à jour file ARM*

    1. Insérez la clé USB dans le port approprié au bas de l'onduleur (avec l'onduleur éteint).

    2. Alimentez l'onduleur à partir d'une source photovoltaïque.

    3. Dans le menu, sélectionnez mise à jour logicielle.

    4. Entrez le pwd -> 0715 et la mise à jour démarrera automatiquement (échouera DSP1 et DSP2 mais le fichier ARM sera réussi)
    5. Une fois la mise à jour terminée, éteignez l'onduleur (en le désactivant complètement) et retirez la clé USB
    6. ATTENTION : Lors du redémarrage de l'onduleur, même si l'onduleur reste avec l'écran "INITIALISATION" n'est pas verrouillé (les flèches permettent toujours d'accéder aux paramètres).

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189
Azienda Certificata
ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificato n.1425 - CNSQ - IT-134812

3. *Préparation de la clé USB Firmware 25 50 KTL V3 …… (Only DSP1,DSP2)*

    1. Dans ce cas, seulement pour les onduleurs 3PH 25KTL-V3/3PH 50KTL-V3, téléchargez à partir du site le dossier nommé "Firmware 25 50 KTL V3 …… (Only DSP1,DSP2)".
    2. Décompressez le fichier compressé et extrayez le dossier entier.
    3. Copiez le dossier, sans changer son nom, sur une clé USB (8 GB) préalablement formatée au format FAT32.

4. *Aggiornamento file DSP1 e DSP2*

    1. Insérez la clé USB dans le port approprié au bas de l'onduleur (avec l'onduleur éteint).
    2. Alimentez l'onduleur à partir d'une source photovoltaïque.
    3. Dans le menu, sélectionnez mise à jour logicielle.
    4. Entrez le pwd -> 0715 et la mise à jour démarrera automatiquement (Le DSP1 et DSP2 seront un bon fichier mais l'ARM échouera)
    5. Lorsque la mise à jour est terminée, éteignez l'onduleur (en le déconnectant complètement) et redémarrez-le pour terminer l'opération.
    6. Vérifiez les informations système -> Informations sur l'onduleur -> Version du logiciel "Appuyez sur Entrée pour afficher" -> 0715 et vérifiez la version mise à jour.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189
Azienda Certificata
ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificato n.1425 - CNSQ - IT-134812

3. MODIFIER LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ

1. *Préparation de la clé USB*

    1. Téléchargez la norme de réseau requise sur notre site Web: www.zcsazzurro.com.
    2. Sélectionnez l'onduleur qui vous intéresse et dans la section documentation vous pouvez télécharger la norme de sécurité qui correspond à un fichier zip contenant un dossier appelé "safety".
    3. Parmi ceux-ci, sélectionnez le fichier txt correspondant à la norme réseau requise.
    4. Copiez le fichier sélectionné dans un dossier vide nommé safety (écrit en lettres minuscules).
    5. Copiez le dossier sur une clé USB normale (8 GB) préalablement formatée au format FAT32.

2. *Chargement du paramètre de sécurité sur l'onduleur*

    1. Insérez la clé USB dans le port approprié situé dans la partie inférieure de l'onduleur (avec l'onduleur éteint).
    2. Alimentez l'onduleur uniquement à partir d'une source photovoltaïque (l'opération ne réussira pas si l'onduleur est connecté au réseau AC).
    3. Dans le menu, sélectionnez Paramètres -> Définir le pays -> 0001.
    4. Insérez le pwd -> 0001 et sélectionnez le pays chargé sur la clé USB à l'écran et attendez le message de confirmation.
    5. Les paramètres seront automatiquement chargés dans la mémoire du variateur.
    6. Éteignez l'onduleur (en le déconnectant complètement) et redémarrez-le pour terminer l'opération.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - **zcsazzurro.com**

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189
Azienda Certificata
ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNS0 - IT-17778
ISO14001 - Certificato n.1425 - CNSQ - IT-134812